Strømforsyning

2 amp. 0,5 amp. 30 225v +1 190v +2 205v +3 190v +4 165v +5 205v +6 190v +7
200µ 300 100µ 250 6,7k 100µ 8µ 4,7k 1µ
220v ~
PCF80₁ AW 43/53-88 PCC88 PCF82 EF80₁ EF80₂ EF80₃ EF80₄
UCH80 UF80 UCL82 PL84 PY88 PL36 ECC82 PCL84 ECH81 PCF80₂

Lyd-MF-forstærker

UCF80 UF80 2×OA172
195v 32v 100v +6

LF-forstærker

0,1M 2n 270p 220 680 0,1µ 2,7k 1,2k 22k 22n 1M Styrke 30n 0,1M 220 7ov
Tone 6,2k 0,1µ 0,1µ 15k 22k
UCL82 15p 21ov 175v 14v 5n 1k 0,22µ 0,56M 330 50µ 568 140 4,7k +1 +6 +7

Kanalvælger

1n 1n 15ov 56k PCC88 PCF82 f 3v 1n 240 ++

Billed-MF-forstærker

EF80₁ EF80₂ EF80₃ EF80₄ OA160
195v 185v 0,18M 10k 2,2 4,7k 4,7 1k 1n 6,8M 6,8M 195v 3,3k 3,3k 3,3M 4,7k 1k 2,4v 180v 2,2k 180 2n 100 0,2µ 1n 68k 1k 2,4v 180 2n 1n 330 5v 2n +4
5,5v

Video forstærker

18k PCL84 2,6v 4,2v 6v 33 390 Konturtegner
ECC82 17o 100v 100v 1µ 15n 0,18M 0,5M Kontrast 18k ++
4k +4 AW 43/53-88 50v 150v 95v 350v LS 151 16kv
0,1M Lys 1M 225v 150v

Separator

UCF80 105v 100p 5n 22v 17v ECH81 45v 10v -15v 20n -1,5v 8v 3,2µ 1n 0,1M ++ 470 -0,2v 30n 0,1µ 25v 22k 5n
-13v 100p 0,22M 4,7M 0,22M 4,7k 1,5M 1,5M 5,2k 5,2k

Linieafbøjning

PCL84 40v 180v 15n 0,1M 0,1M 5V 1,5n 0,5µ 0,2M 47p 0,22M 0,22M 47p 1n 1n 0,1µ 0A161 0A161
D3-2-1Y 1k 68k 0,1M 6,8k 33n 0,5µ
DCF80₁ 48p 125v 82p 0,1µ 32v 0,47M 0,5M 10n 5n 3,3M 180v 1n 42v 12,5v 100v 27k 680 680
PL36 150v 10n 1K -35 160v 560 1M 1M 580p E1986D-A169 18000v
DY88 5n 0,39M 0,1M 1M Bredde 1M 5,6k
LT302 DY87 27op 27op 5on 10M 10M Linearisering 5on 220p 5n +3

AGC

0,68M 3,3M AGC-Indstilling 0,5µ 0,68M -17v 0,5µ 6ov PCF80₂ 3on -15v 1an 0,1M 47k 6,2k 33k
4,2M 0,1M 6,2k ++

Billedafbøjning

Højde 7M 0,5M 24ov E1990-2354 0,1µ AT3002 470p -28v 3,3n 3,3M 0,5M Lodret hold 2on 100v 100v 8v 16v 100µ 270 750v
ST. 1560 12k 0,1µ 2,2µ 2on 0,1M 22k 0,1M 0,1µ 2,2k Linearisering
ECC82 80v 8,2k 2on
PL84 27op 165v 47k 18k 3on 5n ST1443 +2

4 × EF80

UCL82 PL84 ECC82 ECH81 PCF80₂ PCL84 PCF80₁ DY87 PCF82 PCC88 UF80 UCF80 PL36 PY88 1 2 3 4

A/s S. P. RADIO AALBORG	
T.V. 064 – 069	10457