

Kopi: Leo Frandsen

ETS-PEH

SAILOR

Service Information No.
Kundendienst-Mitteilung No.
Service Information No.
Información de servicio No.
Servicemeddelelse No.

149

ANLÆB	
MOBT.	
BESV.	15 JAN. 1993
ARKIV	

Series / Serie / Numéro de série / Serie / Serie

Date / Datum / Date / Fecha / Dato

Januar 1993

MANGLENDE KOMMUNIKATION MELLEM MODEM SAILOR H2095 ELLER SAILOR RM2151 OG MESSAGE TERMINAL SAILOR H2098 - FROM SERIENR. 925035 TIL 9210194

Igennem den sidste tid har vi erfaret, at et begrænset antal af vores SAILOR H2098A Message Terminaler, leveret fra vores fabrik 3. kvartal af 1992, muligvis har et problem i forbindelse med den serielle kommunikationsport.

Problemet er blevet løst i forbindelse med alle nye leveringer. Det er forbundet med brugen af en ny type SCC (Serial Control Circuit) fra AMD i SAILOR H2098A, med en udokumenteret drift under power-up.

Mindre end 5% af de SAILOR H2098A, som er leveret i 3. kvartal, vil vise det ovennævnte problem, hvilket vil resultere i påvisning af en ukontrolleret række af karakterer fra SAILOR H2098A porten. Den korrekte måde, hvorpå dette rettes, er at erstatte den nye SCC, som er brugt i disse produkter, med den originale type fra Society Thomson (ST) - noget som let kan udføres i marken, da IC'en er monteret i en sokkel på hoved PCB'en.

Bemærk:

M.h.t. Inmarsat-C

I SAILOR H2098A med software version 1.4 og checksum A3EB på U9, kan begge typer SCC anvendes.

M.h.t. Radiotelex

Ved software version 1.23 eller højere, kan begge typer SCC anvendes.

Hvis De har yderligere spørgsmål, bedes De kontakte vores **Service Afdeling**.



Please file this information in the service-portfolio we have sent you.

Bitte archivieren Sie diese Mitteilung in der Kundendienstmappe, die wir Ihnen gesandt haben.

Nous vous prions de bien vouloir classer ce document dans le dossier bleu qui vous a été envoyé à cet effet.

Sivanse archivar esta información en la cubierta de servicio que les hemos enviado a Ustedes.

De bedes venligst arkivere denne meddelelse i den tilsendte servicemappe.

Å/S S. P. RADIO

Aalborg - Denmark